

Аксессуары / Допълнителни устройства за iC60, iID, Vigi iC60, ARA и RCA


Таблица за комбиниране

Допълнителни електрически устройства			Дистанционно управление	Устройства	
Индикация		Изключвател	Устройства за автоматично повторно включване ARA или дистанционно управление RCA	iC60/iID/iSW-NA	Vigi
Положение		Максимален брой устройства			
Ляво	Дясно				
1 iOF/SD+OF	+ 1 iOF/SD+OF				
Или 1 iOF	+ 1 (iSD или iOF или iOF/SD+OF)	+ 2 (iMX или iMN или iMSU)			
Или Няма	+ Няма	+ 3x iMSU			
Няма		+ 1 (iSD или iOF или iOF/SD+OF)			
Или 1 iOF	+ 1 (iSD или iOF или iOF/SD+OF)	+ Няма			
Няма		+ 1 (iSD или iOF или iOF/SD+OF)			
Или 1 iOF	+ 1 (iSD или iOF или iOF/SD+OF)	+ Няма			
Няма		+ 1 (iMX или iMN или iMSU)			
Няма		+ Няма			



Прекусващите устройства трябва да бъдат монтирани първи.
Спазвайте указаното положение за SD функциите.

Свързване




Тип	Момент на затягане	Медни кабели		Многокабелна клемма	
		Твърд	Гъвкав	Твърд	С накрайник
Допълнителни контакти за индикация	1 N.m	1 до 4 mm ²	0.5 до 2.5 mm ²	2 x 2.5 mm ²	2 x 1.5 mm ²
Напреженови изключватели	1 N.m	1 до 6 mm ²	0.5 до 4 mm ²	2 x 2.5 mm ²	2 x 2.5 mm ²

Акcesoари / Допълнителни устройства за iC60, iID, Vigi iC60, ARA и RCA (продължение)

Изключване								
Допълнителни устройства	iMN	iMNs	iMNx	iMSU				
Тип	Минимално напреженов изключвател			Максимално напреженов изключвател				
	С мигновено действие	С времеза-къснение	Независимо от захранващото напрежение					
								
Функция	Изключва устройството, с което е комбинирано, при спад в захранващото напрежение (между 70 % и 35 % Un). Възпрепятства повторното включване устройството до възобновяване на напрежението.			Изключва електрозахранване-то посредством отваряне на прекъсвача, с който е комбинирано, при пренапрежение във фазното/неутралното напрежение (загуба на неутрала). При четирифазна мрежа, използвайте три изключвателя iMSU.				
		Без прекъсване при преходен пад в напрежението (до 0.2 секунди)	отделен вход и електрозахранване (независим от захранване)	Напрежение на изключване: 275 V AC Напрежение на изключване: 255 V AC				
Схеми на свързване								
Приложение	■ Аварийно изключване, сработва при отварянето на нормално затворен бутон ■ Осигурява безопасността на електрозахранващите вериги за няколко товара, посредством възпрепятстване на нежелан повторен пуск.			■ Аварийно спиране с принцип за безопасност ■ Нечувствителен към вариране на напрежението във веригата за управление, с цел удължаване на полезния живот.	■ Защита на оборудването срещу пренапрежения в електрическата мрежа (отпадане на неутрала) ■ Мониторинг на напрежението между фаза и неутрала.			
Каталожни номера	A9A26960	A9A26961	A9A26959	A9A26963	A9A26969	A9A26971	A9A26500	A9A26479
Технически характеристики								
Номинално напрежение (Ue)	V AC 220...240	48	115	220...240	220...240	380...415	230	230
	V DC —	48	—	—	—	—	—	—
Работна честота	Hz 50/60	—	400	50/60	50/60	—	50/60	—
Червен механичен индикатор	Върху лицевия панел			Върху лицевия панел	Върху лицевия панел		Върху лицевия панел	
Функция за тест	—			—	—		—	
Ширина в модули от 9 mm	2			2	2		2	
Работен ток	—			—	—		—	
Брой контакти	—			—	—		—	
Работна температура	°C -35...+70	—		-35...+70	-35...+70		-35...+70	
Температура на съхранение	°C -40...+85	—		-40...+85	-40...+85		-40...+85	

Акcesoари / Допълнителни устройства за iC60, iID, Vigi iC60, ARA и RCA (продължение)

						Индикация		
iMX			iMX+OF			iOF	iSD	iOF/SD+OF
Независим работен превключвател						Допълнителен контакт Отворено / Затворено	Контакт за индикация на повреда	Двоен отворен/затворен контакт и/или контакт за индикиране на повреда
			С доп. контакт за състояние на прекъсвача (Отворено / Затворено)					
								
Изключва прекъсвача, когато е поставен под напрежение						Превключвателен контакт, индикиращ "отворено" или "затворено" положение на прекъсвача	■ Превключвателен контакт, индикиращ положението на прекъсвача след: □ Електрическа повреда □ след сработване на допълнителен контакт ■ Същата индикация като при VISI-TRIP	■ Допълнителните контакти iOF/SD+OF осигуряват 2 функции в един продукт: OF+SD или OF+OF, като смяната на функцията се извършва посредством превключвател.
			Включва контакт (OF) за индикация на отворено/затворено положение на прекъсвача					
								
								Положение OF Полож. SD
Аварийно спиране с нормално отворен бутон			■ Аварийно спиране с нормално отворен бутон ■ Отдалечено индикиране на положението на свързания прекъсвач			Отдалечено индикиране на положението на свързания прекъсвач	Отдалечено индикиране на прекъсването след повреда на свързания прекъсвач	Отдалечено индикиране на положението и/или прекъсването след повреда на свързания прекъсвач
A9A26476	A9A26477	A9A26478	A9A26946	A9A26947	A9A26948	A9A26924	A9A26927	A9A26929
100...415	48	12...24	100...415	48	12...24	240...415	240...415	240...415
110...130	48	12...24	110...130	48	12...24	24...130	24...130	24...130
50/60			50/60			50/60	50/60	50/60
Върху лицевата страна			Върху лицевата страна			Върху лицевата страна	Върху лицевата страна	Върху лицевата страна
—			—			С лостче	С лостче	С лостче
2			2			1	1	1
—			y 24 V DC 6 A			24 V DC 6 A		
			48 V DC 2 A			48 V DC 2 A		
			y 130 V DC 1 A			60 V DC 1.5 A		
			y 240 V AC 6 A			130 V DC 1 A		
			415 V AC 3 A			240 V AC 6 A		
						415 V AC 3 A		
—			1 NO/NC			1 NO/NC	1 NO/NC	1 NO/NC + 1 NO/NC
-35...+70			-35...+70			-35...+70	-35...+70	-35...+70
-40...+85			-40...+85			-40...+85	-40...+85	-40...+85