



Релета с термично претоварване TeSys K				
Обхват на гамата от 0,11 до 12 А				
Свързване с винтови клемни, директен монтаж на контактор LC1-K, ръчен или автоматичен ресет				
Диапазон на настройките	Асоциация с предпазител			Кат. номер
Клас 10А	aM	gG	BS88	
0,11...0,16 А	0,25 А	0,5 А	-	LR2K0301
0,16...0,23 А	0,25 А	0,5 А	-	LR2K0302
0,23...0,36 А	0,5 А	1 А	-	LR2K0303
0,36...0,54 А	1 А	1,6 А	-	LR2K0304
0,54...0,8 А	1 А	2 А	-	LR2K0305
0,8...1,2 А	2 А	4 А	6 А	LR2K0306
1,2...1,8 А	2 А	6 А	6 А	LR2K0307
1,8...2,6 А	2 А	6 А	10 А	LR2K0308
2,6...3,7 А	4 А	10 А	16 А	LR2K0310
3,7...5,5 А	6 А	16 А	16 А	LR2K0312
5,5...8 А	8 А	20 А	20 А	LR2K0314
8...11,5 А	10 А	25 А	20 А	LR2K0316

Релета за термично претоварване за небалансирани товари клас 10 А: в каталожния номер само за LR2-K0305 до LR2-K0316, заместете LR2 с LR7. Пример LR7-K0310.

Акcesoари			
Фабрично опроводен комплект			
Позволява директно свързване на "H3" контакт (за реле LRD-01 до 35 или LR3-D01 до D35) към контактора	За използване с		
	LC1-D09...D18		LAD-7C1
	LC1-D25...D38		LAD-7C2
Клемни блокове (1)			
Зашрафване на 35 mm монтажна шина (AM1-DP200) или закрепване с винт	LRD-01...35 și LR3-D01...D35		LAD-7B10
	LRD-3***, LR3-D3***, LRD-35**		LA7-D3064 (2)
За независим монтаж на релето	LR2-K***		LA7-K0064
EverLink			
Отделен клеморед	LRD-313... LRD-365		LAD-9R3
Адаптор			
За монтаж на реле под контактор LC1-D115 или D150	LRD-3***, LR3-D3***, LRD-35**		LA7-D3058
Спиране или електрически ресет			
Дистанционно (3)	За LRD-01...35 и LR3-D01...D35		LAD-703* (4)
Устройство за изключване или електрически ресет			
Дистанционно (3)	Всички релета освен LRD-01 до 35 и LR3-D01 до D35		LA7-D03* (4)

- 9
- (1) Клемните блокове са защитени от директен допир с пръст и винтовете са в отворено състояние, готово за затягане.
 - (2) За да поръчате клемен блок за кабелни крайници, кодът става LA7-D30646.
 - (3) Времето, за което бобината на устройството за отдалечено изключване или електрически ресет LA7 D03 или LAD 703 може да остане под напрежение, зависи от времето на покой: импулс от 1 сек. с време за покой 9 сек. ; импулс 5 сек. с време за покой 30 сек.; импулс 10 сек. с време за покой 90 сек. Минимална продължителност на импулс 200 ms.
 - (4) Каталожният номер трябва да се допълни с кода на управляващото напрежение.

Стандартни напрежения									
Променлив ток ~									
Напрежение (V)	12	24	48	96	110	220/230	380/400	415/440	
50/60 Hz. Консумация при пускане и изключване < 100 VA	-	B	E	-	F	M	Q	N	
Постоянен ток ---									
Консумация при пускане и изключване < 100 W	J	B	E	DD	F	M	-	-	