



Релета срещу термично претоварване TeSys D

Обхват на гамата от 0,1 до 140 А

Компенсирани релета с ръчен или автоматичен ресет, с индикатор за изключване, за AC или DC

Диапазон на настройките		Стояеми предпазители за употреба с избраното реле			С контактор	Каталожен номер
Свързване с винтови клеми или конектори		aM	gG	BS88		
Клас 10 А	0,10...0,16 А	0,25 А	2 А	-	LC1-D09...D38	LRD 01
	0,16...0,25 А	0,5 А	2 А	-	LC1-D09...D38	LRD 02
	0,25...0,40 А	1 А	2 А	-	LC1-D09...D38	LRD 03
	0,40...0,63 А	1 А	1,6 А	-	LC1-D09...D38	LRD 04
	0,63...1 А	2 А	4 А	-	LC1-D09...D38	LRD 05
	1...1,7 А	2 А	4 А	6 А	LC1-D09...D38	LRD 06
	1,6...2,5 А	4 А	6 А	10 А	LC1-D09...D38	LRD 07
	2,5...4 А	6 А	10 А	16 А	LC1-D09...D38	LRD 08
	4...6 А	8 А	16 А	16 А	LC1-D09...D38	LRD 10
	5,5...8 А	12 А	20 А	20 А	LC1-D09...D38	LRD 12
	7...10 А	12 А	20 А	20 А	LC1-D09...D38	LRD 14
	9...13 А	16 А	25 А	25 А	LC1-D12...D38	LRD 16
	12...18 А	20 А	35 А	32 А	LC1-D18...D38	LRD 21
	16...24 А	25 А	50 А	50 А	LC1-D25...D38	LRD 22
	23...32 А	40 А	63 А	63 А	LC1-D25...D38	LRD 32
	30...38 А	50 А	80 А	80 А	LC1-D32 и D38	LRD 35
	55...70 А	80 А	125 А	125 А	D50...D95	LRD 3361
	63...80 А	80 А	125 А	125 А	D65...D95	LRD 3363
	80...104 А	100 А	160 А	160 А	D80 и D95	LRD 3365
	80...104 А	125 А	200 А	160 А	D115 и D150	LRD 4365
Клас 20	95...120 А	125 А	200 А	200 А	D115 и D150	LRD 4367
	110...140 А	160 А	250 А	200 А	D150	LRD 4369
	80...104 А	100 А	160 А	160 А	Отделен монтаж	LRD 33656
	95...120 А	125 А	200 А	200 А	Отделен монтаж	LRD 33676
	110...140 А	160 А	250 А	200 А	Отделен монтаж	LRD 33696
	6 А	10 А	16 А		LC1-D09...D32	LRD 1508
	4...6 А	8 А	16 А	16 А	LC1-D09...D32	LRD 1510
	5,5...8 А	12 А	20 А	20 А	LC1-D09...D32	LRD 1512
	7...10 А	16 А	20 А	25 А	LC1-D09...D32	LRD 1514
	9...13 А	16 А	25 А	25 А	LC1-D12...D32	LRD 1516
	12...18 А	25 А	35 А	40 А	LC1-D18...D32	LRD 1521
	17...25 А	32 А	50 А	50 А	LC1-D25 и D32	LRD 1522
	23...28 А	40 А	63 А	63 А	LC1-D25 и D32	LRD 1530
	25...32 А	40 А	63 А	63 А	LC1-D25 и D32	LRD 1532
	55...70 А	100 А	125 А	125 А	D65...D95	LR2 D3561
	63...80 А	100 А	160 А	125 А	D80 и D95	LR2 D3563
Свързване с клеми EverLink, с винтове BTR						
Клас 10 А	9...13 А	16 А	25 А	25 А	LC1-D40A...D65A	LRD 313 (1)
	12...18 А	20 А	32 А	35 А	LC1-D40A...D65A	LRD 318 (1)
	17...25 А	25 А	50 А	50 А	LC1-D40A...D65A	LRD 325 (1)
	23...32 А	40 А	63 А	63 А	LC1-D40A...D65A	LRD 332 (1)
	30...40 А	40 А	80 А	80 А	LC1-D40A...D65A	LRD 340 (1)
	37...50 А	63 А	100 А	100 А	LC1-D40A...D65A	LRD 350 (1)
	48...65 А	63 А	100 А	100 А	LC1-D40A...D65A	LRD 365 (1)
	9...13 А	20 А	32 А	35 А	LC1-D40A...D65A	LRD 313L (1)
Клас 20	12...18 А	25 А	40 А	40 А	LC1-D40A...D65A	LRD 318L (1)
	17...25 А	32 А	50 А	50 А	LC1-D40A...D65A	LRD 325L (1)
	23...32 А	40 А	63 А	63 А	LC1-D40A...D65A	LRD 332L (1)
	30...40 А	50 А	80 А	80 А	LC1-D40A...D65A	LRD 340L (1)
	37...50 А	63 А	100 А	100 А	LC1-D40A...D65A	LRD 350L (1)
	48...65 А	80 А	125 А	125 А	LC1-D40A...D65A	LRD 365L (1)

Клас 10 А свързване с кабелни накрайници:

Изберете термореле с винтови клеми и добавете към кат. номер:

■ цифра 6 за релета от LRD 01 до LRD 35 и от LRD 313 до LRD 365.

■ A66 за релета от LRD 3361 до LRD 3365.

Релетата LRD 43 се използват стандартно с кабелни накрайници.

Терморелета за небалансиран товар

Клас 10 А за свързване с винтови клеми/кабелни накрайници:

В избрания номер отгоре, променете LRD (без LRD 4***), на LR3 D.

Пример: LRD 01 става LR3 D01.

Пример с EverLink: LRD 340 става LR3D 340.

Пример с накрайници: LRD 3406 става LR3 D 3406.

(1) За самостоятелен монтаж на DIN шина, поръчайте EverLink LAD96560