



Свързване ■ Винтови клеми				
Номинален ток	Ie max AC-3 (Ue ≤ 440V)	6 A	9 A	12 A
	Ie AC-1 (θ ≤ 40° C)	-	20 A	-
Номинална мощност	220/240 V	1.5 kW	2.2 kW	3 kW
в режим AC3	380/400 V…415/440 V	2.2 kW	4 kW	5.5 kW
	660/690 V…500 V	3 kW	4 kW	4 kW
Тип контактор (1)*	∼	**LC1-K06••**	**LC1-K09••**	**LC1-K12••**
	⎓	**LP1-K06••** или	**LP1-K09** или	**LP1-K12** или
		LP4-K06••	**LP4-K09••**	**LP4-K12••**
Тип реверсиращ контактор *	∼	**LC2-K06**	**LC2-K09**	**LC2-K12**
с механична взаимна блокировка	⎓	**LP2-K06** или **LP5-K06**	**LP2-K09** или **LP5-K09**	**LP2-K12** или **LP5-K12**
■ Пружинни клеми				
Добавете цифра **3** пред кода за напрежението. Пример **LC1-K0610••** става **LC1-K06103••**				
■ Faston клеми, 1 x 6,35 или 2 x 2,8				
Добавете цифра **7** пред кода за напрежението. Пример **LC1-K0610••** става **LC1-K06107••**				
■ Свързване с щифтове към печатни платки				
Добавете цифра **5** пред кода за напрежението. Пример **LC1-K0610••** става **LC1-K06105••**				

(1) Към базовата референция се добавя 01 за НЗ допълнителен контакт или 10 за НО допълнителен контакт.

* Базовата референция трябва да се завърши с кода на напрежението на напреженовата намотка - вижте долната таблица.

Стандартни напрежения на управляващата верига																	
Променлив ток ∼																	
Контактори LC1-K (0,8…1,15 Uc) *(0,85…1,1Uc)*																	
Напрежение (V)	12	20	24	36	42	48	110	115	120	127	200/208		*220/230*		230	*230/240*	
50/60 Hz	**J7**	**Z7**	**B7**	**C7**	**D7**	**E7**	**F7**	**FE7**	**G7**	**FC7**	**L7**		***M7***		**P7**	***U7***	
Напрежение (V)	256	277	*380/400*		400	*400/415*		440	480	500	575	600	*660/690*				
50/60 Hz	**W7**	**UE7**	***Q7***		**V7**	***N7***		**R7**	**T7**	**S7**	**SC7**	**X7**	***Y7***				
Пример за пълен каталожен номер **LC1-K0910P7**																	
Постоянен ток ⎓																	
Контактори LP1-K (0,8…1,15 Uc)																	
Напрежение (V)	12	20	24	36	48	60	72	100	110	125	155	174	200	220	230	240	250
Код	**JD**	**ZD**	**BD**	**CD**	**ED**	**ND**	**SD**	**KD**	**FD**	**GD**	**PD**	**QD**	**LD**	**MD**	**MPD**	**MUD**	**UD**
Бобина с вградено антипаразитно устройство - добавете **3** към избрания код. Пример **JD3**																	
Ниска консумация																	
Контактори LP4-K (0,7…1,30 Uc) с интегриран антипаразитен модул																	
Напрежение (V)	12		20		24		48		72		110		120				
Код	**JW3**		**ZW3**		**BW3**		**EW3**		**SW3**		**FW3**		**GW3**				
Пример за пълен каталожен номер **LC1-K0910BD**																	

9






Допълнителни контактни блокове

■ мигновени контакти, свързване с винтови клеми (НО - нормално отворен, НЗ - нормално затворен допълнителен контакт)

	☐ за LC1, LP1-K, LP4			☐ за LC1, LP1-K				
Състав	2"НО"	- 2"НЗ"	1"НО" 1"НЗ"	4"НО"	3"НО" 1"НЗ"	2"НЗ" 2"НЗ"	1"НО" 3"НЗ"	- 4"НЗ"
Каталожен номер	**LA1-KN20**	**LA1-KN02**	**LA1-KN11**	**LA1-KN40**	**LA1-KN31**	**LA1-KN22**	**LA1-KN13**	**LA1-KN04**

■ Електронни блокове с допълнителни контакти с времезакъснение

Релейни изходи с превключващ контакт с обща точка, ∿ или ⎓ 24…48, максимум 2 A		
Напрежение на управляващата верига 0,85…1,1Uc		
Максимален капацитет на превключване 250 VA или 150 W		
Работна температура -10…+ 60°C		
Време за връщане в начално състояние : 1,5 s през периода на времезакъснение, 0,5 s след периода на закъснение		
Тип	Времезакъснение при включване	
Времезакъснение	1 до 30 s	
Контакти	1	
Напрежение	∿ или ⎓ 24…48 V	∿ 110…240
Каталожен номер	**LA2-KT2E**	**LA2-KT2U**



Антипаразитни модули - модули за потискане на ел. смущения с вграден светодиод

За LC1, LP1-K

Тип	Варистор (∿ и ⎓)				Диоден (⎓) + zener		RC (∿)
Напрежение	12…24 V	32…48 V	50…129 V	130…250 V	12…24 V	32…48 V	220…250 V
Каталожен номер	**LA4-KE1B**	**LA4-KE1E**	**LA4-KE1FC**	**LA4-KE1UG**	**LA4-KC1B**	**LA4-KC1E**	**LA4-KA1U**