



Заглавна страница

Обхват	PowerLogic
Наименование на продукта	ComX
Product or component type	Енергиен сървър
Съкратено наименование на устройството	ComX 210

Допълнителни устройства

[Us] номинално захранващо напрежение	Основно захранване: 24 V DC
Максимална консумация на мощност в W	26 W 24 V 15 W чрез PoE
Вид комуникационна мрежа	RS485, Modbus сериен на 1 RJ45 RS485, Modbus сериен на клемен блок Ethernet, PoE 15W (Power over Ethernet) на 1 RJ45 Ethernet, DHCP на 1 RJ45
Брой входове	6 цифров 2 аналогов
Дискретен входен ток	60 mA при 12 V DC
Захранване на сензора	24 V DC при 50 mA
Тип аналогов вход	4...20 mA Pt 100 Pt 1000 0...10 V
Комуникационен портал	Ethernet TCP/IP към Modbus
Капацитет на паметта	128 MB RAM 256 MB искра
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	35 mm DIN шина
Продуктови сертификати	CE CUL C-отметка UL
Стандарти	EN 61010-1 UL 508 EN 60950

	UL 60950
Дълбочина	69 mm
Височина	109 mm
Широчина	144 mm
Тегло на продукта	450 g
Локална сигнализация	LED: за захранващ блок LED: за статус (GPRS) LED: за комуникация (Modbus) LED: за комуникация (Ethernet) LED: за комуникация (WiFi) LED: за I/O

Околна среда

Относителна влажност	5...95 % при 55 °C без кондензация
Степен на защита IP	IP20 (клемен блок) IP40 (преден панел)
Температура на околния въздух при работа	-25...70 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...85 °C
Ниво на замърсяване	3
Допустима надморска височина	2000 m

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	419 g
Пакет 1 Височина	8 cm
Пакет 1 широчина	11 cm
Пакет 1 дължина	16 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	15
Пакет 2 тегло	6,772 kg
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm

Offer Sustainability

REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.